

Ändra inloggningsuppgifter till ditt nätverk/WiFi

- 1. Inaktivera datamobilen från din telefon och aktivera WiFi.
- 2. Välj från din WiFi-lista: SUN2000L- och tryck på anslut.

	▲ 📚 🕌 📶 67%	02:34	X 🖌 66% 💼 02:35			
÷	Wi-Fi	?	SUN2000L-210107380310HA000045			
	On		Password Changeme			
([t-	SUN2000L-210107380310HA000045 Connected, no internet	â	Show password Advanced options			
(t-	AP-00:25:92:5d:5c:dd Saved	Ô	CANCEL			
((t-	Globalworth 2.4Ghz	ê	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			
(Huawei-Employee	Ô	$ \begin{array}{c c} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$			
([t]:	Huawei-Guest		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
([]]	wlanaccessv2.0	ô				

Lösenord : Changeme

- Öppna FusionSolar app på din telefon Huvudsidan välj:
 Me → Device commissioning → Connect
- 2. Skanna QR -koden (höger om växelriktaren) eller skriv in växelriktarens SN kod manuellt.

Logga in som "Installör" med standardlösenordet 00000a eller 0000000a (beror på version)

16:14 중송 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16:14 🖼 🛡 😾	◆ 電川間目加 35%曲			
*C Partly cloudy 5*C ~ 12 0.00 with Vield today	rs. In	Plant details >				
0.00 kWm Vield this month	0.00 kom Vield this year	0.00 km/s Total yield	🔎 Message center			nnect
ormal			J+I Device commissio	ning >		remainsting
			Plant managemen	11 >	Ceanitar	Connection
			Company info		Connection record	See mo
			About		SmartLogger3000 1020C0031138 25-0ct-2021 12:54	Connect
			Settings		SUN2000-10KTL-M1 Hv2140107126 12-0ct-2021 19:19	Connect
	No data				SUN2000-6KTL-M1 Hv2110093846 28-569-2021 08:13	* Connect
		100 C				



3. Kontrollera inställningarna för routeranslutningen

Settings \rightarrow Communication configuration \rightarrow Router connection settings \rightarrow select again your WiFi and the password \rightarrow Connect

